

## 產品介紹

採用高性能積體電路及高頻無線電編碼技術，抗干擾能力強，運作穩定，遙控時不需對應方向。可隨意操作且廣泛應用於各式家電的電源控制，如電視機、照明燈具、飲水機、檯燈、電暖器、電風扇...等。

## 產品特點

- 單一遙控器可控制一個或多個接收插座，互不干擾，準確無誤。
- 操作簡易，遙控器上的「ON」、「OFF」即為控制電器的「開啟」、「關閉」。
- 亦可直接按壓接收插座側邊的電源鍵，紅色燈號亮起後即可開始供電，再按壓一次則關閉電源。

## 操作說明

- 遙控器上的數字 1，表示可控制 1 號插座的開(ON)或關(OFF)→適用型號：BH9907U
- 遙控器上的數字 2，表示可控制 2 號插座的開(ON)或關(OFF)→適用型號：BH9907U-2
- 遙控器上的數字 3，表示可控制 3 號插座的開(ON)或關(OFF)→適用型號：BH9907U-3

## 產品規格

- 輸入電壓：AC110V / 60Hz
- 最大負載：1200W
- 遙控距離：約 20公尺 (無障礙物)
- 遙控器電池：DC12V / 23A電池
- 頻率：433.9 MHz
- 產地：中國

## 注意事項

- 電器產品的消耗功率不得大於本產品的最大負載。
- 本產品為室內專用，應使用於通風、陰涼且遠離高溫、雨淋、烈日曝曬及潮溼的地方。
- 當遙控距離縮短或指示燈變暗，請更換相同規格的電池。
- 本產品不適用於觸控式電源開關之電器產品。

## 故障排除

- 故障 1 排除：插座不能被遙控，必須「重新配對」。
  - ◎步驟：將插座插入電源插座上，用手按住插座旁的按鈕約 5 秒直到插座上的紅色指示燈開始閃爍後鬆開手，按下遙控器上任意一組按鈕的「ON」或「OFF」，插座上指示燈會停止閃爍或熄滅，即表示對碼配對完成，可正常使用。按同樣的操作步驟，對每個插座進行重新配對後即可恢復使用。
- 故障 2 排除：遙控器上的一組按鈕可以同時控制 2 個插座，此為故障，必須先「消除配對」再「重新配對」方可正常使用。
  - ◎步驟：將插座從電源插座上拔出，用手按壓住插座的按鈕，同時將插座重新插入電源插座上，插座上的指示燈快閃幾下熄滅，表示取消了插座配對。請「重新配對」一次，本產品即可正常使用。

自購買日起壹年內，於正常使用情況下若故障，憑發票/收據 (影本) 即有免費服務。

委製商 / 進口商 **華志企業有限公司**

台北市南港區成功路一段32號3樓  
0800-886-086

pro.watt@msa.hinet.net

## 警語：低功率電波輻射性電機管理辦法

- (第十二條) 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- (第十四條) 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合通信工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。